

**Коробка распределительная
«БАРЬЕР-КР-Б» ЮКСО 38.50.000-01**Паспорт
ЮКСО 38.50.000-01 ПС**1. Назначение**

Коробка распределительная «БАРЬЕР-КР-Б» (далее – КР-Б) предназначена для расключения цепей питания и шлейфов сигнализации охранных извещателей и телекамер.

2. Общие сведения

КР-Б выполнена в пылебрызгозащищенном корпусе из металла и может эксплуатироваться на открытом воздухе. КР-Б рассчитана на эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 50°C до +65°C, относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35°C.

По требованию заказчика в КР-Б может быть установлена кнопка блокировки вскрытия.

3. Технические характеристики (стандартная поставка)

	Характеристика	«БАРЬЕР-КР-Б»
1	Количество коммутируемых цепей	48
2	Максимальное коммутируемое напряжение, В	72 (250)
3	Максимальный коммутируемый ток, А	6 (2)
4	Максимальное сечение провода, мм ²	1,5
5	Степень защиты	IP-55
6	Количество гермовводов PG9 (для кабеля Ø 4,5...8мм)*	2
7	Количество гермовводов PG11(для кабеля Ø 5...11мм)*	2
8	Габариты, мм	172x237x85
9	Масса, кг, не более	0,7

* Максимальное количество гермовводов, устанавливаемых по отдельному заказу: PG7 – 17 шт.; PG9 – 13 шт.; PG11 – 11 шт.; PG13,5 и PG16 – 8 шт.; PG21 – 6 шт.

4. Свидетельство о приемке

Коробка распределительная "Барьер-КР-Б" зав. № _____ изготовлена в соответствии с действующей технической документацией и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____ 201 г.

Штамп ОТК

5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коробки распределительной требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями.

Средний срок службы - 8 лет.

6. Комплект поставки

Коробка распределительная	1 шт.;
Хомут 70...90	2 шт.

Изготовитель

ЗАО «Охранная техника»
442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.
тел./факс: 8-(841-2) 60-81-16 (многоканальный)
E-mail: ot@forteza.ru
www.forteza.ru